



Die max. Reichweite zwischen BNG 650-0 und dem DCA 650-02 darf max. 20m sein, bei 0,8mm. Zuleitung muß vom BNG 650-0 direkt zum DCA 650-02 erfolgen. Bei Verwendung der Ein- und Ausgänge des DCA sind entsprechende Adern vorzusehen.

— Anschluß an TK-Nebenstelle nach TBR-21 Richtlinie

Anschluß an eine analoge Nebenstelle einer TK-Anlage. Das DCA 650-02 muss mit den entsprechenden Rufnummern der TK-Anlage programmiert werden, um die Türrufe an der TK-Anlage zu signalisieren. Beschaltung der Ein- und Ausgänge siehe Produktinformation zu DCA 650-02. Es können max. 27 Ruftasten über das DCA 650-02 programmiert werden.

BTLE 050-..
BRMA 050-..
bauseitige Tasten

BNG 650-0
ZBVG 650-..

DCA 650-02

BNG 650-..

DCA 650-02

Adresse 1 einstellen

Adresse 2 einstellen

- Voraussetzungen an der TK-Anlage:
- 1.) Freier a/b-Port an der TK-Anlage
 - 2.) MFV bei Internverbindungen (0-9, * und #)
 - 3.) evtl. Interne Gruppenbildung

Bitte das Systemhandbuch In-Home AUDIO beachten.

Bearbeiter		AS-Plan-Nr.	Page: 1/1
Name: T0/unl	Date: 18.10.06	AS-THa-2-1 BTLE050 /DCA	
SSS SIEDLE S.Siedle & Söhne Telefon- und Telegraphenwerke OHG www.siedle.de 78120 Furtwangen		AS-Plan Bezeichnung	
		File Name: AS-THa-2-1 BTLE050 u. 2xDCA.fcw	